# MICROUPS 1200VA/720W 2×7Ah ДЖЕРЕЛО БЕЗПЕРЕБІЙНОГО ЖИВЛЕННЯ [TOWER]

У ПОСТІЙНОМУ АСОРТИМЕНТІ



КОД ТОВАРУ
**5UP1200027**

EAN
**5903111886851**

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
**Аварійне живлення**

ПІДКАТЕГОРІЯ
**Джерела безперебійного живлення MICRO UPS (комп'ютерні з акумулятором)**

СТОРІНКА ТОВАРУ
**voltpolska.pl/produkty/micro-ups-1200-2x7ah-720-1200w-kom...**

## ПРО ТОВАР

MICROUPS 1200VA/720W 2×7Ah ДЖЕРЕЛО БЕЗПЕРЕБІЙНОГО ЖИВЛЕННЯ [TOWER] — це джерело безперебійного живлення за технологією Line-Interactive, призначене для живлення комп'ютерів, периферійних пристроїв, невеликих серверів, робочих станцій, мережевого обладнання, RTV, систем сигналізації та CCTV, телекомунікаційного й фіскального обладнання, а також контрольно-вимірювальної апаратури.

Пристрій оснащено мікропроцесорною системою керування, стабілізатором напруги AVR, функцією автоматичного заощадження енергії та можливістю запуску від вбудованого акумулятора без підключення до мережі AC. Компактний корпус і мала вага добре підходять для невеликих офісних приміщень. Три розетки живлення 230V дають змогу одночасно підтримувати роботу трьох пристроїв.

Джерело живлення має акумулятори AGM 2x7Ah і захист від низької та високої напруги, короткого замикання, перевантаження й перегрівання. W мережевому режимі підтримує повне навантаження (100%). W разі аварійної роботи від акумулятора рекомендоване навантаження становить 50-75% номінальної потужності; підключення пристроїв на повну потужність (100%) спричинить негайне вимкнення UPS-a.

Пристрій сумісний із безкоштовним програмним забезпеченням ViewPower, яке дає змогу підключатися до комп'ютера через USB, контролювати та змінювати робочі параметри, налаштовувати повідомлення й установлювати сигнали тривоги. Актуальне програмне забезпечення для керування та перегляду параметрів: https://voltpolska.pl/soft_ups.zip

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| **Загальні параметри** | **Постійна потужність (безперервна)** | 720W |
| | **Повна потужність (короткочасна)** | 1200VA |
| | **ККД** | ~ 90% |
| | **Час перемикання мережа/акумулятор** | ~ 3 ms |
| **Вхідні параметри (мережа)** | **Вхідна напруга** | 230 VAC (50/60Hz) |
| | **Діапазон вхідної напруги** | 150 - 290 VAC +- 3% |

**VOLT POLSKA Sp. z o.o.**
ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066
voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl



СФОРМОВАНО: 2026-10-30 16:03

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ПРОДОВЖЕННЯ

| | | |
|---|---|---|
| **Вихідні параметри (AC)** | **Частота** | 50/60 Hz +- 1Hz |
| | **Форма напруги** | Апроксимована синусоїда |
| | **Діапазон вихідної напруги** | з AVR - 210 - 248 VAC +- 3% |
| **Акумулятор і заряджання** | **Тип / Ємність** | 2x7Ah |
| | **Час заряджання** | 6-8 годин до 90% |
| **Індикатори та сигнали тривоги** | **Режим AC (мережевий)** | На дисплеї підсвічується піктограма AC MODE |
| | **Режим DC (акумуляторний)** | На дисплеї підсвічується піктограма BATT. MODE |
| | **Режим несправності** | На дисплеї підсвічується піктограма FAULT |
| | **Сигнал тривоги: Режим резервного живлення (backup)** | Сигнал кожні 10 s |
| | **Сигнал тривоги: Низький рівень заряду акумулятора** | Сигнал кожні 1 s |
| | **Сигнал тривоги: Перевантаження** | Сигнал кожні 0,5 s |
| | **Сигнал тривоги: Помилка** | Безперервний сигнал |
| **Захист і умови експлуатації** | **Повний захист** | Від перевантаження, перезаряджання та розряджання |
| | **Робоча температура** | 0 - 40 C |
| | **Рівень шуму** | < 40 dB |
| **Загальні дані та монтаж** | **Габарити пристрою** | 370 x 135 x 165 mm |
| | **Маса нетто** | 9,2 kg |
| | **Габарити індивідуальної упаковки** | 470 x 195 x 255 mm |
| | **Маса індивідуальної упаковки** | 9,35 kg |

## ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ


















## ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ - ПРОДОВЖЕННЯ




**VOLT POLSKA Sp. z o.o.**

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl



Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.