VP-2000 230V ↔ 110V (2000VA) KONWERTER NAPIĘCIA + SOFT-START

W STAŁEJ OFERCIE

INDEKS
5K230110200

EAN
5903760240400

KATEGORIA GŁÓWNA
Stabilizatory i konwertery napięcia

PODKATEGORIA
Konwertery napięcia VP 110V/230V/110V

STRONA PRODUKTU
voltpolska.pl/produkty/vp-2000-230vac110vac-konwerter-napi...



O PRODUKCIE

VP-2000 230V ↔ 110V (2000VA) KONWERTER NAPIĘCIA + SOFT-START to uniwersalny konwerter przeznaczony do obniżania napięcia zmiennego AC-230V do AC-110V lub podwyższania AC-110V do AC-230V. Znajduje zastosowanie przy zasilaniu urządzeń pochodzących z USA i Japonii.

Napięcie wyjściowe urządzenia wynosi 120 AC zgodnie z obecnymi normami USA. Przetwornik ma charakter proporcjonalny, dlatego napięcie wyjściowe zależy od napięcia wejściowego. Funkcja SOFT-START ogranicza obciążenie podczas uruchamiania.

Konwerter wyposażono w transformator toroidalny, metalową obudowę z wygodną rączką oraz uziemione wejście i wyjście. Może zasilać m.in. ładowarki, golarki, odtwarzacze, urządzenia AGD, takie jak robot kuchenny Kitchen AID Artisan, oraz elektronarzędzia: piły, wiertarki, szlifierki i wkrętarki.

DANE TECHNICZNE

Parametry Elektryczne	**Moc całkowita (chwilowa)**	2000 VA
	Napięcie wejściowe	230 VAC (lub 110 VAC)
	Napięcie wyjściowe	110 VAC (120 VAC wg norm USA) lub 230 VAC
	Funkcja SOFT-START	Tak
Wyposażenie i Złącza	**Gniazda wyjściowe (GWY)**	4x GWY
	Przewód zasilający	W zestawie
Gabaryty i Waga	**Wymiary urządzenia**	218 x 168 x 138 mm
	Waga netto	6,9 kg
	Wymiary opakowania jednostkowego	280 x 215 x 180 mm
	Waga opakowania jednostkowego	7,3 kg

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

WYGENEROWANO: 2026-10-30 16:06

GALERIA PRODUKTU











VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

Karta została wygenerowana automatycznie; dane techniczne i zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
VOLT POLSKA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub nieścisłości w treści karty, w zakresie dopuszczalnym przez prawo.