KARTA PRODUKTOWA

TRAVEL POWERBOX 600 (300W) 256Wh PRZENOŚNA STACJA ZASILANIA

W STAŁEJ OFERCIE



INDEKS
5TBBNX0300

EAN
5904100453139

KATEGORIA GŁÓWNA
Inwertery solarne i magazyny energii

PODKATEGORIA
Przenośne stacje zasilające POWER BOX (z akumulatorem)

STRONA PRODUKTU
voltpolska.pl/produkty/travel-powerbox-600-300w-256wh-prz...

O PRODUKCIE

TRAVEL POWERBOX 600 (300W) to przenośna stacja zasilania z akumulatorem $LiFePO_4$ o pojemności 256 Wh. Umożliwia jednoczesne zasilanie kilku urządzeń, w tym elektroniki użytkowej, sprzętu AGD i urządzeń medycznych. Sprawdza się w domu, podczas podróży, na kempingu, jachcie oraz jako źródło zasilania awaryjnego.

Stację można ładować z sieci elektrycznej, samochodu lub panelu solarnego. Pracuje cicho, bez wibracji, spalin i toksycznych oparów. Akumulator wyposażono w system zarządzania BMS, a jego żywotność wynosi do 3000 cykli. Urządzenie współpracuje m.in. ze smartfonami, laptopami, aparatami fotograficznymi, dronami, lodówkami turystycznymi i oświetleniem.

TRAVEL POWERBOX 600 (300W) ma 1 gniazdo AC, 3 wyjścia DC 12V, port USB-A 18 W, port USB-C 60 W, wejście DC 12–28 V oraz oświetlenie LED z trybem SOS. Obsługuje ładowanie przelotowe, czyli możliwość ładowania stacji podczas zasilania podłączonych urządzeń.

Ze względu na specyfikę układu pomiarowego odczyt poboru dla urządzeń o bardzo niskim zużyciu może mieć tolerancję błędu 10-20W. Brak wskazania poboru przy małych obciążeniach jest zjawiskiem normalnym i nie stanowi wady fabrycznej.

DANE TECHNICZNE

Parametry Ogólne i Zasilanie	**Pojemność akumulatora**	256 Wh (20Ah / 12,8V)
	Moc ciągła	300W
	Moc chwilowa (szczytowa)	600W
	Żywotność akumulatora	3000 cykli
	Przebieg napięcia wyjściowego	Czysta sinusoida
	Sprawność konwersji	>88%
	Wyjście AC	230V ±10% (1x Gniazdo AC)

DANE TECHNICZNE - CIĄG DALSZY

Parametry Wejściowe i Ładowanie	**Wejście AC**	AC 200~240V (72W Max)
	Wejście panel solarny	DC 12-28V / 7A (96W Max)
	Ładowanie przelotowe	Obsługiwane (możliwość ładowania stacji podczas zasilania urządzeń zewnętrznych)
Wyjścia USB oraz DC	**Wyjścia USB**	USB-A: Szybkie ładowanie 18W (5V/2,4A, 9V/2A, 12V/1,5A) / Typ-C: PD 60W (5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A)
	Wyjście DC 12V	1x Gniazdo zapalniczki + 2x DC5521 (Znamionowe wyjście: 12V/10A, łącznie maks. 10A)
Zabezpieczenia i Funkcje Dodatkowe	**Zabezpieczenia**	Przeciwzwarciowe, nadprądowe, przepięciowe, podnapięciowe, przeciwprzeciążeniowe oraz termiczne
	Tryb LED / SOS	Maks. 1W, 3 poziomy jasności (Niska, Średnia, Wysoka) + tryb SOS
Parametry Środowiskowe i Gabaryty	**Temperatura robocza**	0°C ~ 40°C
	Temperatura przechowywania	-20°C ~ 60°C
	Wymiary produktu	235 x 126 x 172 mm
	Waga netto	Ok. 2,9 kg

GALERIA PRODUKTU





VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

GALERIA PRODUKTU - CIĄG DALSZY







VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Karta została wygenerowana automatycznie; dane techniczne i zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. VOLT POLSKA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub nieścisłości w treści karty, w zakresie dopuszczalnym przez prawo.