TRAVEL POWERBOX 2400 (1200W) 1008Wh PRZENOŚNA STACJA ZASILANIA

W STAŁEJ OFERCIE

INDEKS
5TBBNX1200

EAN
5904100453115

KATEGORIA GŁÓWNA
Inwertery solarne i magazyny energii

PODKATEGORIA
Przenośne stacje zasilające POWER BOX (z akumulatorem)

STRONA PRODUKTU
voltpolska.pl/produkty/travel-powerbox-2400-1200w-1008wh...



O PRODUKCIE

Przenośna stacja zasilania TRAVEL POWERBOX 2400 (1200W) 1008Wh umożliwia jednoczesne zasilanie kilku urządzeń, w tym sprzętu AGD, elektroniki użytkowej i urządzeń medycznych. Wyposażono ją w akumulator $LiFePO_4$ o pojemności 1008Wh oraz system zarządzania BMS. Stacja może pełnić funkcję awaryjnego źródła zasilania podczas przerw w dostawie energii.

Urządzenie można ładować z sieci elektrycznej, ładowarki samochodowej lub panelu solarnego. Sprawdzi się w domu i podczas podróży, na kempingu, jachcie, w kamperze, a także podczas biwakowania, wędkarstwa, turystyki pieszej i wspinaczki. Nie wymaga paliwa, nie emituje spalin ani toksycznych oparów i pracuje bez wibracji oraz uciążliwego hałasu.

Stacja współpracuje m.in. ze smartfonami, laptopami, aparatami fotograficznymi, dronami, przenośnymi lodówkami turystycznymi i oświetleniem. Została wyposażona w gniazda AC, porty wyjściowe DC 12V, gniazdo samochodowe 12 V, port USB Type-C oraz porty USB 3.0 z funkcją szybkiego ładowania.

Ze względu na specyfikę układu pomiarowego odczyt poboru urządzeń o bardzo niskim zużyciu energii może mieć tolerancję błędu 10-20W. Brak wskazania poboru przy małych obciążeniach jest zjawiskiem normalnym i nie stanowi wady fabrycznej.

DANE TECHNICZNE

Parametry Ogólne i Zasilanie	**Pojemność akumulatora**	1008 Wh ±5% (45 Ah / 22,4 V, typu $LiFePO_4$)
	Moc ciągła	1200W
	Moc chwilowa (szczytowa)	2400W
	Żywotność akumulatora	2500 – 3000 cykli (SOH ≥ 70%)
	Przebieg napięcia wyjściowego	Czysta sinusoida (Pure Sine Wave)
	Wyjścia AC	230V ±10%, 50 Hz (2x gniazda AC)

DANE TECHNICZNE - CIĄG DALSZY

Parametry Wejściowe i Ładowanie	**Wejście AC**	AC 184 ~ 264V (700W Max)
	Wejście samochodowe / solarne	DC 12-60V / 10A (maks. 400W)
	Ładowanie przelotowe (Pass-Through)	Obsługiwane
Wyjścia USB oraz DC	**Porty USB-A1**	2x 5V / 2,4A AUTO
	Porty USB-A2 (QC 3.0)	2x QC 18W maks. (5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A)
	Porty USB-C (PD 3.0)	2x PD 60W maks. (5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A)
	Wyjścia DC 13,8V	1x Gniazdo zapalniczki + 2x DC5521 (Znamionowe wyjście: 13,8V/10A, łącznie maks. 10A)
Funkcje Dodatkowe i Zabezpieczenia	**Oświetlenie LED**	Maks. 2W, 3 poziomy jasności (Niska/Średnia/Wysoka) + funkcja SOS
	Zabezpieczenia	Przeciwzwarciowe, nadprądowe, nadnapięciowe, podnapięciowe, przeciwprzeciążeniowe, przed przegrzaniem
Parametry Środowiskowe i Gabaryty	**Temperatura robocza**	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
	Wymiary produktu	38 x 22 x 26 cm
	Waga netto	13 kg (28,6 lbs)

GALERIA PRODUKTU





VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

WYGENEROWANO: 2026-10-30 16:11

GALERIA PRODUKTU - CIĄG DALSZY







VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Karta została wygenerowana automatycznie; dane techniczne i zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. VOLT POLSKA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub nieścisłości w treści karty, w zakresie dopuszczalnym przez prawo.