MICROUPS 1500VA/900W 2×9Ah ZASILACZ AWARYJNY [TOWER]

W STAŁEJ OFERCIE

INDEKS
5UP1500029

EAN
5903111886868

KATEGORIA GŁÓWNA
Zasilanie awaryjne

PODKATEGORIA
Zasilacze awaryjne MICRO UPS (komputerowe z akumulatorem)

STRONA PRODUKTU
voltpolska.pl/produkty/micro-ups-1500-2x9ah-900-1500w-kom...



O PRODUKCIE

MICROUPS 1500VA/900W 2×9Ah ZASILACZ AWARYJNY [TOWER] to zasilacz awaryjny w technologii Line-Interactive, przeznaczony do ochrony komputerów, urządzeń peryferyjnych, małych serwerów, stacji roboczych, urządzeń sieciowych, RTV, systemów alarmowych i CCTV, urządzeń telekomunikacyjnych oraz aparatury kontrolno-pomiarowej.

Urządzenie wyposażono w mikroprocesorowy układ sterowania, stabilizator napięcia AVR, zabezpieczenia przed niskim i wysokim napięciem, zwarciem, przeciążeniem oraz przegrzaniem. Wbudowana funkcja automatycznego oszczędzania energii ogranicza zużycie energii, a kompaktowa obudowa i niewielka masa ułatwiają zastosowanie w pomieszczeniach biurowych o niedużym metrażu.

Zasilacz ma trzy gniazda 230V umożliwiające jednoczesne podtrzymywanie pracy trzech urządzeń oraz akumulator AGM 2x9Ah. Może zostać uruchomiony bez bezpośredniego podłączenia do sieci AC. W trybie sieciowym obsługuje pełne obciążenie 100%, natomiast w trybie bateryjnym zalecane obciążenie wynosi 50-75% mocy znamionowej. Podłączenie urządzeń o pełnej mocy 100% w trybie bateryjnym spowoduje natychmiastowe wyłączenie UPS-a.

Urządzenie współpracuje z darmowym oprogramowaniem ViewPower, umożliwiającym podłączenie do komputera przez USB, kontrolę i zmianę parametrów pracy, konfigurację komunikatów oraz ustawianie alarmów. Aktualne sterowanie i podgląd parametrów są dostępne pod adresem: https://voltpolska.pl/soft_ups.zip

DANE TECHNICZNE

Parametry Ogólne	**Moc stała (ciągła)**	900W
	Moc całkowita (chwilowa)	1500VA
	Sprawność	~ 90%
	Czas przełączania sieć/akumulator	~ 3 ms
Parametry Wejściowe (Sieć)	**Napięcie wejściowe**	230 VAC (50/60Hz)
	Zakres napięcia wejściowego	150 - 290 VAC +- 3%

DANE TECHNICZNE - CIĄG DALSZY

Parametry Wyjściowe (AC)	**Częstotliwość**	50/60 Hz +- 1Hz
	Przebieg napięcia	Sinusoida aproksymowana
	Zakres napięcia wyjściowego	z AVR - 210 - 248 VAC +- 3%
Akumulator i Ładowanie	**Typ / Pojemność**	2x9Ah
	Czas ładowania	6-8 godzin do 90%
Wskaźniki i Alarmy	**Tryb AC (sieciowy)**	Podświetla się ikona AC MODE na wyświetlaczu
	Tryb DC (akumulatorowy)	Podświetla się ikona BATT. MODE na wyświetlaczu
	Tryb awarii	Podświetla się ikona FAULT na wyświetlaczu
	Alarm: Tryb podtrzymania (backup)	Sygnał co 10 s
	Alarm: Słabe naładowanie akumulatora	Sygnał co 1 s
	Alarm: Przeciążenie	Sygnał co 0,5 s
	Alarm: Błąd	Ciągły sygnał
Zabezpieczenia i Środowisko pracy	**Zabezpieczenia pełne**	Przeciążeniowe, przed przeładowaniem i rozładowaniem
	Temperatura pracy	0 - 40 C
	Poziom hałasu	< 40 dB
Dane Ogólne i Montaż	**Wymiary urządzenia**	370 x 135 x 165 mm
	Waga netto	10 kg
	Wymiary opakowania jednostkowego	470 x 195 x 255 mm
	Waga opakowania jednostkowego	10,3 kg

GALERIA PRODUKTU













VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

GALERIA PRODUKTU - CIĄG DALSZY



VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

Karta została wygenerowana automatycznie; dane techniczne i zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. VOLT POLSKA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub nieścisłości w treści karty, w zakresie dopuszczalnym przez prawo.