MICROUPS 3000VA/1800W 4×9Ah ZASILACZ AWARYJNY [TOWER]

W STAŁEJ OFERCIE

INDEKS
5UP3000049

EAN
5903111886905

KATEGORIA GŁÓWNA
Zasilanie awaryjne

PODKATEGORIA
Zasilacze awaryjne MICRO UPS (komputerowe z akumulatorem)

STRONA PRODUKTU
voltpolska.pl/produkty/micro-ups-3000-4x9ah-1800-3000w-ko...



O PRODUKCIE

Micro UPS 3000 4x9Ah (1800/3000W) to zasilacz awaryjny przeznaczony do komputerów i urządzeń peryferyjnych. Kompaktowa obudowa oraz niewielka masa sprawiają, że urządzenie nadaje się do stosowania w małych pomieszczeniach biurowych. Wbudowany stabilizator napięcia AVR chroni podłączone urządzenia przed nagłymi zmianami napięcia sieciowego.

Zasilacz wykonano w technologii Line-Interactive i wyposażono w mikroprocesorowy układ sterowania, akumulator AGM 4x9Ah oraz dwa gniazda 230V umożliwiające podtrzymywanie pracy dwóch urządzeń jednocześnie. Może zostać uruchomiony bez bezpośredniego połączenia z siecią AC. Dostępna jest również funkcja automatycznego oszczędzania energii oraz zabezpieczenie przeciążeniowe.

Micro UPS 3000 4x9Ah może zasilać między innymi komputery, laptopy, małe serwery, stacje robocze, urządzenia sieciowe i peryferyjne, sprzęt RTV, systemy alarmowe i CCTV, urządzenia telekomunikacyjne i fiskalne oraz aparaturę kontrolno-pomiarową.

Urządzenie współpracuje z bezpłatnym oprogramowaniem ViewPower, które umożliwia podłączenie przez USB, kontrolę i zmianę parametrów pracy, konfigurację komunikatów oraz ustawianie alarmów. Zasilacz zabezpiecza podłączone urządzenia i własne układy przed niskim i wysokim napięciem, zwarciem, przeciążeniem oraz przegrzaniem. W trybie sieciowym obsługuje pełne obciążenie, natomiast podczas pracy z akumulatora zalecane obciążenie wynosi 50-75% mocy znamionowej.

DANE TECHNICZNE

Parametry Ogólne	**Moc stała (ciągła)**	1800W
	Moc całkowita (chwilowa)	3000VA
	Sprawność	~ 90%
	Czas przełączania sieć/akumulator	~ 3 ms
Parametry Wejściowe (Sieć)	**Napięcie wejściowe**	170 - 280 VAC
	Zakres napięcia wejściowego	170 - 280 VAC

DANE TECHNICZNE - CIĄG DALSZY

Parametry Wyjściowe (AC)	**Częstotliwość**	50/60 Hz +- 1Hz
	Przebieg napięcia	Sinusoida aproksymowana
	Zakres napięcia wyjściowego	z AVR - 210 - 248 VAC +- 3%
Akumulator i Ładowanie	**Typ / Pojemność**	4x9Ah (24VDC)
	Czas ładowania	6-8 godzin do 90%
Wskaźniki i Alarmy	**Tryb AC (sieciowy)**	Podświetla się ikona AC MODE na wyświetlaczu
	Tryb DC (akumulatorowy)	Podświetla się ikona BATT. MODE na wyświetlaczu
	Tryb awarii	Podświetla się ikona FAULT na wyświetlaczu
	Alarm: Tryb podtrzymania (backup)	Sygnał co 10 s
	Alarm: Słabe naładowanie akumulatora	Sygnał co 1 s
	Alarm: Przeciążenie	Sygnał co 0,5 s
	Alarm: Błąd	Ciągły sygnał
Zabezpieczenia i Środowisko pracy	**Zabezpieczenia pełne**	Przeciążeniowe, przed przeładowaniem i rozładowaniem
	Temperatura pracy	0 - 40 C
	Poziom hałasu	< 40 dB
Dane Ogólne i Montaż	**Wymiary urządzenia**	466 x 138 x 166 mm
	Waga netto	19 kg
	Wymiary opakowania jednostkowego	550 x 195 x 155 mm
	Waga opakowania jednostkowego	19,5 kg

GALERIA PRODUKTU













GALERIA PRODUKTU - CIĄG DALSZY



VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

Karta została wygenerowana automatycznie; dane techniczne i zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
VOLT POLSKA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub nieścisłości w treści karty, w zakresie dopuszczalnym przez prawo.