IPS 5000 R 12/230V (2500W/5000VA) ПЕРЕТВОРЮВАЧ НАПРУГИ

ЗНЯТО З ВИРОБНИЦТВА



КОД ТОВАРУ
3IR500012R

EAN
5904100450626

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Перетворювачі напруги

ПІДКАТЕГОРІЯ
Перетворювачі напруги IPS 12/24VDC > 230VAC

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/ips-5000-12230v-r-25005000w-przetwo...

ПРО ТОВАР

Електронний перетворювач напруги IPS 5000 R 12/230V (2500W/5000VA) призначений для живлення електричних пристроїв, яким потрібна змінна напруга 230V, від акумуляторів і автомобільних електричних систем 12V. Підходить для використання в транспортних засобах і місцях, де неможливе безпосереднє підключення до електромережі.

Пристрій формує на виході модифіковану синусоїду, тобто змінну напругу з прямокутною формою сигналу. Може живити пристрої резистивно-омного характеру, такі як ноутбуки, зарядні пристрої, електронні блоки живлення, електричні чайники, телевізори, а також аудіо-відео- та RTV-обладнання.

Перетворювач дає змогу дистанційно вмикати та вимикати пристрій. Оснащений захистом від глибокого розряджання акумулятора, що полягає у відключенні виходу в разі падіння напруги до 9,5 V ±0,5 V. Додатково доступний порт USB 5 V 500 mA або 800 mA.

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 16:04

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електричні характеристики	**Загальна потужність (миттєва)**	5000 VA (5000 W)
	Постійна потужність (безперервна)	2500 W
	Напруга акумуляторів	12 V
	Вхідна напруга	10,5 V - 15,5 V (ширший робочий діапазон живлення: 9,5 V - 15 V)
	Вихідна напруга	225 V - 235 V AC (або 220 V - 240 V)
	Частота вихідної напруги	50 Hz ±2 Hz (або 50/60 Hz ±3 Hz)
	Поріг спрацьовування сигналізації заниженої напруги	10,7 V ±0,3 V / 10,5 V ±0,5 V
	ККД при повному навантаженні	~92% (оптимальна ≥85%)
	Споживаний струм без навантаження	≤1,35 A
	Тип вихідного сигналу	Модифікована синусоїда
	Порт USB	5 V 500 mA або 800 mA (опційно)
Захист і функції	**Захист від глибокого розряджання**	Відключення виходу в разі падіння напруги до 9,5 V ±0,5 V
	Захист від перезаряджання (від перенапруги)	Відключення виходу при підвищенні напруги до 15 V ±0,5 V
	Захист від короткого замикання та перегрівання	Так (автоматичне вимкнення та відключення виходу)
	Захист від зворотної полярності	Внутрішні змінні запобіжники (30A x 10 та 20A x 1)
	Керування	Можливість підключення опційного пульта дистанційного керування (з кабелем 5 м)
Габарити та робоче середовище	**Допустима робоча температура**	-10°C до +40°C
	Розміри пристрою	33 x 23 x 10 cm
	Маса нетто	4220 g

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ









VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.