IPS 6000 R 12/230V (3000W/6000VA) ПЕРЕТВОРЮВАЧ НАПРУГИ

ЗНЯТО З ВИРОБНИЦТВА



КОД ТОВАРУ
3IR600012R

EAN
5904100450640

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Перетворювачі напруги

ПІДКАТЕГОРІЯ
Перетворювачі напруги IPS 12/24VDC > 230VAC

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/ips-6000-12230v-r-30006000w-przetwo...

ПРО ТОВАР

Електронний перетворювач IPS 6000 R 12/230V (3000W/6000VA) призначений для живлення електричних пристроїв, які потребують змінної напруги 230V, від акумуляторів і автомобільних систем 12V. Застосовується в транспортних засобах і місцях, де немає можливості безпосереднього підключення до електричної мережі.

Пристрій формує на виході модифіковану синусоїду, тобто змінну напругу з прямокутною формою сигналу. Може живити пристрої резистивно-опорового характеру, зокрема ноутбуки, зарядні пристрої, електронні блоки живлення, електричні чайники, телевізори, а також аудіо-відеотехніку та RTV-обладнання.

Перетворювач забезпечує дистанційне ввімкнення та вимкнення. Оснащений захистом від глибокого розрядження акумулятора, що передбачає відключення виходу при зниженні напруги до 9,5 V ±0,5 V.

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 16:04

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електричні характеристики	**Повна потужність (миттєва)**	6000 VA (6000 W)
	Номінальна потужність (безперервна)	3000 W
	Напруга акумуляторів	12 V
	Вхідна напруга	10,5 V - 15,5 V (робочий діапазон живлення для серії R: 9,5 V - 15 V)
	Вихідна напруга	225 V - 235 V AC (або 220 V - 240 V)
	Частота вихідної напруги	50 Hz ±2 Hz (або 50/60 Hz ±3 Hz)
	Поріг спрацьовування сигналізації заниженої напруги	10,7 V ±0,3 V / 10,5 V ±0,5 V
	ККД при повному навантаженні	~92% (оптимальна ≥85%)
	Споживаний струм без навантаження	≤1,6 A
	Тип вихідної хвилі	Модифікована синусоїда
	Порт USB	5 V 500 mA або 800 mA (опційно)
Захист і функції	**Захист від глибокого розрядження**	Відключення виходу при зниженні напруги до 9,5 V ±0,5 V
	Захист від перезарядження (від перенапруги)	Вимкнення виходу при підвищенні напруги до 15 V ±0,5 V
	Захист від короткого замикання та тепловий захист	Так (автоматичне вимкнення та відсікання виходу)
	Захист від зворотної полярності	Внутрішні змінні запобіжники
	Керування	Можливість підключення опційного пульта дистанційного керування (з кабелем 5 м)
Габарити та робоче середовище	**Допустима робоча температура**	-10°C до +40°C
	Розміри пристрою	42 x 23 x 10,8 cm (у таблиці для серії R зазначено 41 x 23 x 10,8 cm)
	Маса нетто	6,2 kg (у таблиці для серії R зазначено 7,5 kg)
	Розміри індивідуальної упаковки	47 x 29 x 17,5 cm
	Маса індивідуальної упаковки	7,45 kg

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ









VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.