IPS 6000 R 24/230V (3000W/6000VA) ПЕРЕТВОРЮВАЧ НАПРУГИ

ЗНЯТО З ВИРОБНИЦТВА



КОД ТОВАРУ
3IR600024R

EAN
5904100450657

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Перетворювачі напруги

ПІДКАТЕГОРІЯ
Перетворювачі напруги IPS 12/24VDC > 230VAC

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/ips-6000-24230v-r-30006000w-przetwo...

ПРО ТОВАР

Електронний перетворювач IPS 6000 R 24/230V (3000W/6000VA) призначений для живлення електричних пристроїв, що потребують змінної напруги 230V, від акумуляторів і автомобільних систем 24V. Підходить для використання в транспортних засобах і місцях без безпосереднього доступу до електромережі.

Пристрій формує на виході модифіковану синусоїду, тобто змінну напругу з прямокутною формою сигналу. Забезпечує живлення пристроїв резистивно-нагрівального типу, таких як ноутбуки, зарядні пристрої, електронні блоки живлення, електричні чайники, телевізори, аудіо-відеоапаратура та обладнання RTV.

Перетворювач має можливість дистанційного ввімкнення та вимкнення. Оснащений захистом від глибокого розряджання акумулятора, який від’єднує вихід при зниженні напруги до 19 V ±1 V.

Каталожний номер: 3IR600024R.

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 16:04

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електричні характеристики	**Повна потужність (миттєва)**	6000 VA (6000 W)
	Постійна потужність (безперервна)	3000 W
	Напруга акумуляторів	24 V
	Вхідна напруга	21 V - 31 V (робочий діапазон живлення в серії R: 19 V - 30 V)
	Вихідна напруга	225 V - 235 V AC (або 220 V - 240 V)
	Частота вихідної напруги	50 Hz ±2 Hz (або 50/60 Hz ±3 Hz)
	Поріг спрацювання сигналізації зниженої напруги	21,4 V ±0,6 V / 21 V ±1 V
	ККД за повного навантаження	~92% (оптимальна ≥85%)
	Споживання струму без навантаження	≤1,6 A
	Тип вихідної хвилі	Модифікована синусоїда
	Порт USB	5 V 500 mA або 800 mA (опціонально)
Захист і функції	**Захист від глибокого розряджання**	Від’єднання виходу при зниженні напруги до 19 V ±1 V
	Захист від перезаряджання (перенапруги)	Відсікання виходу при підвищенні напруги до 30 V ±1 V
	Захист від короткого замикання та перегрівання	Так (автоматичне вимкнення та відсікання виходу)
	Захист від зворотної полярності	Внутрішні змінні запобіжники
	Керування	Можливість підключення опційного пульта дистанційного керування (з кабелем 5 м)
Габарити та робоче середовище	**Допустима робоча температура**	-10°C до +40°C (оптимально 0°C до 40°C)
	Габаритні розміри пристрою	42 x 23 x 10,8 cm (у таблиці для серії R зазначено 41 x 23 x 10,8 cm)
	Маса нетто	7,5 kg

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ









VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.