SINUS 500/1000 12/230V (500W/1000VA) ПЕРЕТВОРЮВАЧ НАПРУГИ

У ПОСТІЙНОМУ АСОРТИМЕНТІ

КОД ТОВАРУ
3SIP090012

EAN
5903293765609

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Перетворювачі напруги

ПІДКАТЕГОРІЯ
Перетворювачі напруги SINUS 12/24VDC > 230VAC

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/sinus-500-1000-12-230v-500-1000w-pr...



ПРО ТОВАР

Перетворювач SINUS 500/1000 12/230V (500W/1000VA) призначений для живлення електричних пристроїв, що потребують змінної напруги 230V, від акумуляторів і автомобільних систем із постійною напругою 12V. Підходить для використання в транспортних засобах і місцях без безпосереднього доступу до електромережі.

Пристрій формує на виході напругу з чистою синусоїдальною формою, ідентичною напрузі в електромережі. Завдяки цьому він може живити пристрої індуктивного характеру, зокрема електроінструменти, повітряні компресори, кондиціонери, холодильники, морозильні камери та насоси центрального опалення.

Перетворювач також може живити побутову аудіо- та відеотехніку, освітлення LED, системи домашньої автоматизації та пристрої типу smart home, побутову техніку, а також двигуни автоматичних воріт і ліфтів. Оснащений розеткою USB і захистом від короткого замикання, перегрівання, зниженої та підвищеної напруги, а також перевантаження.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електричні характеристики	**Загальна потужність (миттєва)**	1000 VA (1000 W)
	Постійна потужність (безперервна)	500 W
	Напруга акумуляторів	12 V
	Вхідна напруга	10,5 V - 15,5 V
	Вихідна напруга	225 V - 235 V AC
	Частота вихідної напруги	50 Hz ±2 Hz
	Поріг спрацьовування захисту від зниженої напруги	10,7 V ±0,3 V
	ККД при повному навантаженні	~92%
	Форма вихідної напруги	Чиста синусоїда (ідентична напрузі в електромережі)
	Холосте навантаження	300 mA
	Розетка USB	Так
Функції та захист	**Вбудовані системи захисту**	Від короткого замикання, термічний (відключення приблизно при 60°C - 70°C), від зниженої напруги, від підвищеної напруги, від перевантаження
	Аварійні індикації (звукові сигнали)	2 (сигнал низької напруги), 3 (відключення через знижену напругу), 4 (відключення через підвищену напругу), 5 (перегрівання), 6 (перевантаження)
	Цільове застосування	Живлення індуктивних і ємнісних пристроїв (наприклад, двигунів, насосів центрального опалення, побутової техніки, електроінструментів) в автономній системі
Габарити та робоче середовище	**Допустима робоча температура**	0°C до 40°C
	Габарити пристрою	24 x 11 x 6,3 cm
	Маса нетто	1,2 kg
	Габарити індивідуальної упаковки	28 x 15 x 6,5 cm
	Маса індивідуальної упаковки	1,5 kg

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ













VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.