SINUS PLUS 1200 12/230V (600W/1200VA) ПЕРЕТВОРЮВАЧ НАПРУГИ + ПУЛЬТ

У ПОСТІЙНОМУ АСОРТИМЕНТІ



КОД ТОВАРУ
3SIR120012

EAN
5903760240158

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Перетворювачі напруги

ПІДКАТЕГОРІЯ
Перетворювачі напруги SINUS PLUS 12/24VDC > 230VAC

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/sinus-plus-1200-12-230v-600-1200w-pr...

ПРО ТОВАР

SINUS PLUS 1200 12/230V (600W/1200VA) ПЕРЕТВОРЮВАЧ НАПРУГИ + ПУЛЬТ призначений для живлення електричних пристроїв, що потребують змінної напруги 230V, від акумуляторів і автомобільних електричних систем 12V. Підходить для використання в транспортних засобах, зокрема кемперах, а також у місцях без прямого доступу до електромережі.

Перетворювач генерує напругу з формою чистої синусоїди, такою самою, як в електромережі, завдяки чому може живити індуктивні пристрої, такі як електроінструменти, повітряні компресори, кондиціонери, холодильники та морозильні камери. Також підходить для живлення аудіо- та відеотехніки, освітлення LED, систем домашньої автоматизації, побутової техніки та насосів системи центрального опалення.

Версію PLUS оснащено панеллю керування з кабелем, що дає змогу дистанційно запускати перетворювач за допомогою кнопки. Пристрій також дає змогу підключати фотоелектричні панелі через регулятор напруги MPPT або PWM.

Перетворювач має порт USB-A, дисплей LCD, світлодіоди LED POWER і FAULT, звукові сигнали, а також захист від короткого замикання, перегрівання, зниженої та підвищеної напруги й перевантаження. Сигналізація та керування також передбачають кнопку ON/OFF, яку потрібно утримувати протягом 3-5 секунд, і додатковий дротовий пульт.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електричні характеристики	**Загальна потужність (миттєва)**	1200 VA (1200 W)
	Номінальна потужність (безперервна)	600 W
	Напруга акумуляторів	12 V
	Вхідна напруга	10,5 V - 15,5 V
	Вихідна напруга	225 V - 235 V AC
	Частота вихідної напруги	50 Hz ±2 Hz
	Поріг спрацювання захисту від зниженої напруги	10,7 V ±0,3 V
	ККД за повного навантаження	~90%
	Форма вихідної напруги	Чиста синусоїда (синусоїдальна)
	Порт USB	USB-A (у таблиці для серії: USB-A, USB-C 5V 2,1A)
Функції та засоби захисту	**Вбудовані засоби захисту**	Захист від короткого замикання, термічний (відключення приблизно за 60°C - 70°C), від зниженої та підвищеної напруги, від перевантаження
	Сигналізація та керування	Дисплей LCD, світлодіоди LED (зелений POWER, червоний FAULT), звукові сигнали, кнопка ON/OFF (потрібно утримувати 3-5 секунд), додатковий дротовий пульт
	Цільове застосування	Живлення індуктивних і ємнісних пристроїв (наприклад, котлів і насосів системи центрального опалення, компресорів, малої побутової техніки, електроінструментів)
Габарити та робоче середовище	**Допустима робоча температура**	-10°C до +40°C
	Розміри пристрою	250 x 201 x 94 mm
	Маса нетто	2460 g

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ













VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.