# SINUS TRAVEL 4000 12/230V WHITE (2000/4000) LCD + PILOT ПЕРЕТВОРЮВАЧ НАПРУГИ

У ПОСТІЙНОМУ АСОРТИМЕНТІ

КОД ТОВАРУ
**3SITW400012**

EAN
**5904100453306**

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
**Перетворювачі напруги**

ПІДКАТЕГОРІЯ
**Перетворювачі напруги SINUS TRAVEL 12/24VDC > 230VAC**

СТОРІНКА ТОВАРУ
**voltpolska.pl/produkty/przetwornica-napiecia-sinus-travel-400...**




## ПРО ТОВАР

Перетворювач напруги SINUS TRAVEL 4000 12/230V WHITE (2000/4000) LCD + PILOT ПЕРЕТВОРЮВАЧ НАПРУГИ, індекс 3SITW400012, призначений для перетворення постійної напруги DC на змінну напругу AC 230 V. Генерує напругу з чистою синусоїдою, придатну для живлення пристроїв, які потребують стабільного джерела енергії.

Пристрій оснащено дисплеєм LCD, що відображає вхідну та вихідну напругу, потужність, частоту, рівень заряду акумулятора та коди помилок: OV, LV, OT, OL і S.C. Також доступні виходи USB-A із функцією швидкого заряджання QC 3.0 18 W, а також USB-C PD 30 W.

Перетворювач має захист від перевантаження, короткого замикання, перегрівання, низької та високої напруги, а також від зворотної полярності. W разі перегрівання застосовуються відключення та сигналізація, тоді як захист від зворотної полярності діє шляхом перегорання запобіжника.

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---|---|
| **Електричні характеристики** | **Тривала (постійна) потужність** | 2000 W |
| | **Повна (миттєва) потужність** | 4000 W |
| | **Вхідна напруга DC** | 12 V / 24 V |
| | **Вихідна напруга AC** | 230 V ±5% |
| | **Вихідна частота** | 50 Hz ±0,5 Hz |
| | **Форма вихідної напруги** | Чиста синусоїда |
| | **ККД** | 88% - 92% |
| **Порти та роз'єми** | **Вихід USB-A** | 2x QC 3.0 (Швидке заряджання 18 W) |
| | **Вихід USB-C** | PD 30 W |

**VOLT POLSKA Sp. z o.o.**

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl



СФОРМОВАНО: 2026-10-30 16:11

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ПРОДОВЖЕННЯ

| | | |
|---|---|---|
| **Функції та захист** | **Дисплей LCD** | Відображає: вхідну/вихідну напругу, потужність, частоту, рівень заряду акумулятора, коди помилок |
| | **Коди помилок на LCD** | OV (надто висока напруга), LV (низька напруга), OT (перегрівання), OL (перевантаження), S.C. (коротке замикання) |
| | **Захист** | Від перевантаження, короткого замикання, перегрівання (відключення та сигналізація), низької/високої напруги, зворотної полярності (перегорання запобіжника) |
| | **Охолодження** | Інтелектуальний вентилятор, що вмикається приблизно за 45°C |
| | **Керування** | Перемикач ON/OFF і можливість підключення пульта дистанційного керування |
| **Габарити та робоче середовище** | **Робоча температура** | -20°C до +50°C |
| | **Габарити пристрою** | 355 x 247 x 95 mm |
| | **Маса нетто** | 4,48 kg ± 2% |

## ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ







**VOLT POLSKA Sp. z o.o.**

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl



СФОРМОВАНО: 2026-10-30 16:11

## ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ - ПРОДОВЖЕННЯ







**VOLT POLSKA Sp. z o.o.**

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl



Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.