12V / 24V 10A LCD АВТОМАТИЧНИЙ ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ

ЗНЯТО З ВИРОБНИЦТВА

КОД ТОВАРУ
6PRO122411

EAN
5903293765081

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Зарядні пристрої та аксесуари для акумуляторів

ПІДКАТЕГОРІЯ
Автоматичні зарядні пристрої для акумуляторів AGM

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/prostownik-automatyczny-1224v-10a-lcd



ПРО ТОВАР

Автоматичний зарядний пристрій 12V / 24V 10A LCD АВТОМАТИЧНИЙ ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ призначений для заряджання свинцево-кислотних (Pb, LEAD-ACID), гелевих акумуляторів, а також AGM, що використовуються в автомобілях із системою «START-STOP». Підтримує акумулятори 12 V ємністю від 10 до 300 Ah та 24 V ємністю від 10 до 150 Ah, що використовуються, зокрема, в автомобілях, мотоциклах і скутерах.

Пристрій автоматично контролює рівень заряду та контролює напругу після завершення заряджання. Триступеневий процес охоплює заряджання постійним струмом, абсорбційне заряджання, а також обслуговувальне заряджання та заряджання для підтримання. Зарядний пристрій усуває явище сульфатації акумуляторів і пропонує режим обслуговування для акумуляторів 12V/SLA ємністю 14-230Ah.

Модель оснащена зимовим режимом, режимом AGM, а також функцією діагностики та відновлення глибоко розряджених акумуляторів. Дисплей LCD відображає інформацію про роботу пристрою, а автоматичний вибір напруги дає змогу обслуговувати акумулятори 12 V і 24 V.

Зарядний пристрій має захист від зворотної полярності, короткого замикання та перевантаження, а також автоматично зменшує струм за надто високої температури. Клас захисту IP 65 дає змогу використовувати пристрій за температури навколишнього середовища від -10°C до +40°C.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електричні параметри та параметри заряджання	**Струм заряджання**	2 A / 5 A / 10 A (для 12V DC) або 2 A / 5 A (для 24V DC), вибір здійснюється кнопкою MENU
	Вхідна напруга	220 - 240 V AC ~ 50/60 Hz
	Вихідна напруга	12 V DC / 24 V DC (автоматичний вибір)
	Напруга заряджання	14,3 V DC ±0,3 V DC (для 12V) або 28,6 V DC ±0,3 V DC (для 24V)
	Продуктивність	>85%
	Генерований шум	<50 dB (випробувано з відстані 50 cm)
Функції та режими роботи	**Типи акумуляторів**	Свинцево-кислотні, пускові, із системою START/STOP, VRLA AGM
	Етапи заряджання	3-ступеневий процес (1. Bulk Charge / заряджання постійним струмом приблизно до 80%; 2. Absorption Charge / абсорбційне заряджання майже до 100%; 3. Maintenance Charge / обслуговувальне заряджання та заряджання для підтримання)
	Спеціальні режими	Режим діагностики та відновлення глибоко розряджених акумуляторів (від 4,5V для 12V / від 16V для 24V), режим AGM / зниженої температури (активується утримуванням кнопки MENU, з вищими порогами напруги)
	Захист	Захист від зворотної полярності (повідомлення «Err»), коротке замикання, перевантаження, автоматичне зменшення струму за надто високої температури
Габарити та умови експлуатації	**Клас захисту**	IP 65
	Температура навколишнього середовища	-10°C до +40°C
	Габарити пристрою	28,61 x 10,26 x 6,5 cm
	Маса нетто	867,5 g
	Габарити індивідуальної упаковки	34 x 12,4 x 10,9 cm (маса 1096 g)

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ









VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.