

STABILIZATOR NAPIĘCIA SIECIOWEGO

AVR PRO 3000 (3000VA) 3%

Stabilizator napięcia sieciowego **AVR PRO 3000 (3000VA) 3%** łączy w sobie cechy 2 urządzeń: regulatora napięcia i urządzenia przeciwprzepięciowego.

Najważniejsze cechy:

- Stabilizuje napięcie podawane na wejściu stabilizatora
- Automatycznie obniża zbyt wysokie i podnosi zbyt niskie napięcie sieciowe do odpowiedniego poziomu
- Zabezpiecza przed uszkodzeniem podłączone urządzenia. Jeżeli napięcie rośnie i przekroczy bezpieczną wartość, stabilizator automatycznie odłączy urządzenie od sieci, zabezpieczając je przed uszkodzeniem
- Współpracuje z generatorami prądotwórczymi
- Tłumi zakłócenia wprowadzane do sieci elektrycznej przez inne urządzenia

Z jakimi urządzeniami współpracuje AVR PRO 3000 (3000VA) 3%?

- Zestawy komputerowe, serwery, routery, modemy, podzespoły sieciowe
- Sprzęt RTV np. wzmacniacze i miksery audio, kolumny głośnikowe, sprzęt muzyczny, telewizory, wieże stereo, odtwarzacze CD-DVD, amplitunery etc.

Co wyróżnia zasilacz AVR PRO 3000 (3000VA) 3% na tle innych urządzeń?

Wersja PRO wyróżnia się wysoką dokładnością korygowanego napięcia. Specjalny serwomechanizm pozwala osiągnąć bardzo małą tolerancję napięcia na poziomie tylko 3%. Oznacza to, że napięcie wyjściowe stabilizatora będzie bardzo bliskie wartości docelowej, z odchyleniem wynoszącym zaledwie 3%. Jest to istotne, szczególnie w przypadku wrażliwych urządzeń elektronicznych, które mogą być podatne na nieprawidłowe napięcie zasilania.

Parametry techniczne:

MODEL	AVR PRO 3000VA 3%
Moc	3000VA
Pobór mocy bez obciążenia	6,8W
Zakres napięcia wejściowego	130-260VAC
Częstotliwość wejściowa	50Hz
Napięcie wyjściowe	230V
Prezycja wyjściowa	3%
Czas opóźnienia	6s
Efektywność	98%
Zabezpieczenie	Przeciążeniowe, ponadnapięciowe, nadnapięciowe, temperaturowe, zwarciovowe
Wymiary/Waga	220x272x161mm/8kg
Wymiary/waga opakowania jednostkowego	352x300x245mm/9kg
Wymiary/waga opakowania zbiorczego	370x315x260mm/9kg

AVR PRO 3000VA 3%:
INDEKS: 5AVRZP3000
EAN: 5904100451456



AVR PRO 3000VA 3%



AVR PRO 3000VA 3%



AVR PRO 3000VA 3%