

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY VOLT POLSKA

HEX-GEN 4000 230V

INDEKS: 6GEN4000A1

EAN: 5903293765524

Agregator prądowórczy HEX-GEN 4000 230V to urządzenie przeznaczone do zasilania wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych. Sprawdza się przy zasilaniu w warsztacie, domu, biurze, na kempingu, budowie, łodzi etc. Urządzenie jest 1-cylindrowe, 4-suwowe, chłodzone powietrzem.

Najważniejsze cechy:

- Bezawaryjny, oszczędny czterosuwowy silnik chłodzony powietrzem o maksymalnej mocy 7KM
- Wskaźnik poziomu paliwa
- Zabezpieczenie obwodu wyjściowego za pomocą wyłącznika automatycznego
- Woltomierza
- 2 gniazda 230V
- Osadzony na poduszkach amortyzujących
- Silnik uruchamiany za pomocą rozrusznika ręcznego
- Wyposażony w tłumik, dzięki czemu pracuje cicho
- Nowoczesny, minimalistyczny design

Zastosowanie przy zasilaniu awaryjnym w m.in. domach, biurach, samochodach, samochodach kempingowych, ciężarówkach, traktorach, łódkach, jachtach

Parametry techniczne:

MODEL	HEX-GEN 4000 230V
Moc całkowita (chwilowa)	4000VA
Moc ciągła	3500W
Napięcie wyjściowe	230VAC
Częstotliwość wyjściowa	50Hz
Pojemność silnika:	210cm ³
Maksymalna moc silnika	7KM/3600 obr.
Zapłon	TCI
Pojemność zbiornika na paliwo	15L
Pojemność zbiornika na olej silnikowy	0,6L
Poziom hałasu	66dB(A)
Maksymalny czas pracy ciągłej	10godzin
Wymiary/Waga	590x420x425mm/40kg
Wymiary/waga opakowania jednostkowego	660,5x44x43,5mm/41,4kg



HEX-GEN 4000 230V



HEX-GEN 4000 230V



HEX-GEN 4000 230V



HEX-GEN 4000 230V