RED-16 REDUKTOR NAPIĘCIA DC/DC 24/12V

W STAŁEJ OFERCIE

INDEKS
4DCDCZRM16

EAN
5904100450091

KATEGORIA GŁÓWNA
Przetwornice napięcia

PODKATEGORIA
Przetwornice napięcia DC/DC 24VDC > 12VDC

STRONA PRODUKTU
voltpolska.pl/produkty/red-16-24vdc-12vdc-reduktor-napiecia...



O PRODUKCIE

RED-16 REDUKTOR NAPIĘCIA DC/DC 24/12V to elektroniczna, bezzakłóceniowa przetwornica przeznaczona do obniżania napięcia w instalacjach samochodowych z 24 V do 12 V.

Niewielkie wymiary, sprawne chłodzenie i niska waga ułatwiają montaż urządzenia pod deską rozdzielczą, pod siedzeniem lub w schowku.

Przetwornica może zasilać lodówki samochodowe, mini odkurzacze, ogrzewanie samochodowe Webasto oraz CB radio.

DANE TECHNICZNE

Parametry Elektryczne	**Zakres napięcia wejściowego**	20 - 30 V
	Zakres napięcia wyjściowego	12 - 14 V
	Prąd wyjściowy ciągły	4 A
	Maksymalny prąd wyjściowy (chwilowy)	16 A
	Zabezpieczenie podnapięciowe	18 - 21 V
	Zabezpieczenie nadnapięciowe	30 - 33 V
Gabaryty i Środowisko Pracy	**Temperatura pracy**	0°C do +40°C
	Wymiary (Długość x Szerokość x Wysokość)	150 x 130 x 40 mm
	Waga netto	0,5 kg

GALERIA PRODUKTU





VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Karta została wygenerowana automatycznie; dane techniczne i zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
VOLT POLSKA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub nieścisłości w treści karty, w zakresie dopuszczalnym przez prawo.