HEX-GEN 4000 DUAL FUEL 230V GENERATOR / AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY

W OGRANICZONEJ DYSTRYBUCJI



INDEKS
6GEN4000A2

EAN
5904100453382

KATEGORIA GŁÓWNA
Zasilanie awaryjne

PODKATEGORIA
Agregaty prądotwórcze HEX-GEN (generatory napięcia)

STRONA PRODUKTU
voltpolska.pl/produkty/hex-gen-4000-dual-fuel-230v-generato...

O PRODUKCIE

Agregat prądotwórczy HEX-GEN 4000 DUAL FUEL 230V GENERATOR / AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY to alternatywne źródło energii elektrycznej do zasilania urządzeń elektronicznych. Obsługuje dwa rodzaje paliwa: benzynę oraz gaz LPG. Sprawdza się w warsztacie, na kempingu, budowie, łodzi, a także w samochodach, ciężarówkach, samochodach kempingowych, traktorach oraz na łódkach i jachtach.

Urządzenie wyposażono w 1-cylindrowy, 4-suwowy silnik chłodzony powietrzem o pojemności 210 cm3 i maksymalnej mocy 7 KM. Moc ciągła agregatu wynosi 3000 W, a moc całkowita chwilowa 4000 VA. Za stabilizację napięcia odpowiada stabilizator AVR, natomiast miedziane uzwojenie prądnicy zapewnia wykonanie zgodne z przeznaczeniem urządzenia.

Agregat ma 2 gniazda wyjściowe 230 V, wskaźnik poziomu paliwa, woltomierz oraz automatyczny wyłącznik zabezpieczający obwód wyjściowy. Wyposażono go także we wskaźniki ostrzegawcze poziomu oleju i ochronę przed przeciążeniem. Silnik uruchamiany jest ręcznie, za pomocą rozrusznika z systemem zapłonu TCI.

Konstrukcja osadzona jest na poduszkach amortyzujących i wyposażona w tłumik. Agregat ma uchwyty do przenoszenia, zbiornik paliwa o pojemności ~12 L oraz zbiornik oleju o pojemności ~0,6 L. Maksymalny czas pracy ciągłej wynosi 9 godzin.

DANE TECHNICZNE

Parametry Prądnicy i Mocy	**Moc stała (ciągła)**	3000W
	Moc całkowita (chwilowa)	4000VA
	Napięcie wyjściowe	230 VAC
	Częstotliwość wyjściowa	50 Hz
	Uzwojenie prądnicy	Miedziane
	Stabilizator napięcia	AVR

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

WYGENEROWANO: 2026-10-30 16:11

DANE TECHNICZNE - CIĄG DALSZY

Parametry Silnika	**Pojemność silnika**	210 cm3
	Maksymalna moc silnika	7 KM / 3600 obr. (7 HP)
	Zapłon	TCI
	Pojemność zbiornika na paliwo	~ 12 L
	Pojemność zbiornika na olej silnikowy	~ 0,6 L
Dane Eksploatacyjne i Fizyczne	**Maksymalny czas pracy ciągłej**	9 godzin
	Poziom hałasu	68 - 72 dB(A)
	Wymiary urządzenia	605 x 440 x 435 mm
	Waga netto	41,5 kg

GALERIA PRODUKTU









VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

GALERIA PRODUKTU - CIĄG DALSZY





VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Karta została wygenerowana automatycznie; dane techniczne i zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. VOLT POLSKA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub nieścisłości w treści karty, w zakresie dopuszczalnym przez prawo.