AVR 500VA 8% СТАБІЛІЗАТОР НАПРУГИ

У ПОСТІЙНОМУ АСОРТИМЕНТІ

КОД ТОВАРУ
5AVR0500SE

EAN
5903111886974

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Стабілізатори та перетворювачі напруги

ПІДКАТЕГОРІЯ
Однофазні стабілізатори мережевої напруги AVR 8%

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/avr-500-500va-stabilizator-napiecia-sie...



ПРО ТОВАР

Стабілізатор мережевої напруги AVR 500VA поєднує функції регулятора напруги та пристрою захисту від перенапруги. Він автоматично регулює напругу на вході, покращуючи її параметри, зокрема у разі живлення від локальної мережі або електрогенератора.

Пристрій також пригнічує перешкоди, внесені до електричної мережі іншими пристроями. Може працювати з комп'ютерними комплектами, серверами, маршрутизаторами, модемами та мережевими компонентами, а також з аудіо- та відеотехнікою, зокрема підсилювачами й аудіомікшерами, акустичними системами, музичним обладнанням, телевізорами, стереосистемами, програвачами CD-DVD та аудіоресиверами.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електричні характеристики	**Повна потужність**	500 VA
	Діапазон вхідної напруги	150 - 270 V AC
	Вхідна частота	50 Hz / 60 Hz)
	Вихідна напруга	230 V
	Точність вихідної напруги	± 8%
	Час затримки	180 s / 6 s
Захист	**Види захисту**	Від перевантаження, зниженої напруги, перенапруги, перегрівання, короткого замикання
	Умови експлуатації	Пристрій призначений для використання в приміщеннях

VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066

voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 16:03

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ПРОДОВЖЕННЯ

Габарити та вага	**Габарити пристрою**	90 x 179 x 112 mm
	Маса нетто	1,6 kg ±3%
	Габарити індивідуальної упаковки	240 x 130 x 155mm
	Маса індивідуальної упаковки	1,8 kg ±3%

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ









ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ - ПРОДОВЖЕННЯ







VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.