AVR 1000VA 8% СТАБІЛІЗАТОР НАПРУГИ

У ПОСТІЙНОМУ АСОРТИМЕНТІ

КОД ТОВАРУ
5AVR1000SE

EAN
5903111886981

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Стабілізатори та перетворювачі напруги

ПІДКАТЕГОРІЯ
Однофазні стабілізатори мережевої напруги AVR 8%

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/avr-1000-1000va-stabilizator-napiecia...



ПРО ТОВАР

Стабілізатор мережевої напруги AVR 1000VA поєднує функції регулятора напруги та пристрою захисту від перенапруги. Він автоматично регулює вхідну напругу, покращуючи її параметри, зокрема ті, що надходять від локальної мережі або електрогенератора.

Пристрій пригнічує перешкоди, які вносяться до електричної мережі іншими пристроями. Призначений для роботи з комп'ютерними комплексами, серверами, маршрутизаторами, модемами та мережевими компонентами, а також з аудіо- та відеотехнікою, зокрема підсилювачами й аудіомікшерами, акустичними системами, музичним обладнанням, телевізорами, стереосистемами, CD-DVD-програвачами та ресиверами.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електричні характеристики	**Повна потужність**	1000 VA
	Діапазон вхідної напруги	150 - 270 V AC
	Вхідна частота	50 Hz / 60 Hz
	Вихідна напруга	230 V
	Точність вихідної напруги	± 8%
	Час затримки	180 s / 6 s
Захист	**Типи захисту**	Від перевантаження, зниженої напруги, перенапруги, перегрівання, короткого замикання
	Умови експлуатації	Пристрій призначений для використання в приміщеннях

VOLT POLSKA Sp. z o.o.
ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot
NIP 5851458032 | REGON 221142660
KRS 0000372066
voltpolska.pl
(58) 500-85-62
hurt@voltpolska.pl
pomoc@voltpolska.pl

СФОРМОВАНО: 2026-10-30 16:03

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ПРОДОВЖЕННЯ

Габарити та вага	**Габарити пристрою**	90 x 179 x 112 mm
	Маса нетто	2,3kg ±3%
	Розміри індивідуальної упаковки	240 x 130 x 155 mm
	Маса індивідуальної упаковки	2,5 kg ±3%

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ









ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ - ПРОДОВЖЕННЯ





VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.