

AVR 2000VA 8% СТАБІЛІЗАТОР
НАПРУГИ

У ПОСТІЙНОМУ АСОРТИМЕНТІ

КОД ТОВАРУ

5AVR2000SE

EAN

5903111886998

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ

Стабілізатори та перетворювачі напруги

ПІДКАТЕГОРІЯ

Однофазні стабілізатори мережевої напруги AVR 8%

СТОРІНКА ТОВАРУ

voltpolska.pl/produkty/avr-2000-2000va-stabilizator-napiecia...



ПРО ТОВАР

Стислий опис на основі інформації, опублікованої на сторінці товару.

Стабілізатор мережевої напруги AVR 2000VA 8% СТАБІЛІЗАТОР НАПРУГИ поєднує функції регулятора напруги та пристрою захисту від перенапруги. Він автоматично регулює вхідну напругу, покращує її параметри та гасить перешкоди, які вносяться до електричної мережі іншими пристроями.

Пристрій сумісний із комп'ютерними комплектами, серверами, маршрутизаторами, модемами та мережевими компонентами, а також з аудіо- та відеотехнікою, зокрема підсилювачами й аудіомікшерами, акустичними системами, музичним обладнанням, телевізорами, стереосистемами, програвачами CD-DVD та ресиверами.

Повна потужність становить 2000 VA. Діапазон вхідної напруги — 150 - 270 V AC, вхідна частота — 50 Hz /60 Hz, вихідна напруга — 230 V, а точність вихідної напруги — $\pm 8\%$. Час затримки становить 180 s / 6 s.

AVR 2000VA забезпечує захист від перевантаження, зниженої напруги, підвищеної напруги, перегрівання та короткого замикання. Пристрій призначений для використання в приміщеннях. Розміри пристрою становлять 117 x 195 x 124 mm, а маса нетто — 3 kg $\pm 3\%$.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електричні характеристики	Повна потужність	2000 VA
	Діапазон вхідної напруги	150 - 270 V AC
	Вхідна частота	50 Hz /60 Hz
	Вихідна напруга	230 V
	Точність вихідної напруги	$\pm 8\%$
	Час затримки	180 s / 6 s
Захист	Види захисту	Від перевантаження, зниженої напруги, підвищеної напруги, перегрівання, короткого замикання
	Умови експлуатації	Пристрій призначений для використання в приміщеннях
Габарити та маса	Розміри пристрою	117 x 195 x 124 mm
	Маса нетто	3 kg $\pm 3\%$



ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ

