AVR PRO 3000VA 3%
СЕРВОСТАБІЛІЗАТОР НАПРУГИ

У ПОСТІЙНОМУ АСОРТИМЕНТІ

КОД ТОВАРУ
5AVRZP3000

EAN
5904100451456

ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ
Стабілізатори та перетворювачі напруги

ПІДКАТЕГОРІЯ
Однофазні стабілізатори мережевої напруги AVR PRO 3%

СТОРІНКА ТОВАРУ
voltpolska.pl/produkty/avr-pro-3000-3000va-3-stabilizator-na...



ПРО ТОВАР

AVR PRO 3000VA 3% СЕРВОСТАБІЛІЗАТОР НАПРУГИ поєднує функцію регулятора напруги та пристрою захисту від перенапруги. Він автоматично знижує надто високу та підвищує надто низьку мережеву напругу, забезпечуючи стабільне живлення підключених пристроїв.

Стабілізатор використовує сервомеханізм, який контролює роботу автотрансформатора, завдяки чому підтримує високу точність вихідної напруги на рівні ± 3%. W разі перевищення безпечного значення напруги він автоматично від'єднує пристрій від мережі, захищаючи його від пошкодження. Він також пригнічує перешкоди, які вносяться до мережі іншими пристроями.

AVR PRO 3000 працює з генераторами та електронними пристроями, такими як комп'ютерні комплекти, сервери, маршрутизатори, модеми та мережеві компоненти. Він також може живити аудіо- та відеотехніку, зокрема підсилювачі й аудіомікшери, акустичні системи, музичне обладнання, телевізори, стереосистеми, CD-DVD-програвачі та AV-ресивери.

Сучасна компактна конструкція дає змогу використовувати стабілізатор у малих і великих приміщеннях. Пристрій призначений для використання в приміщеннях та оснащений захистом від перевантаження, зниженої напруги, підвищеної напруги, перегріву та короткого замикання.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електричні характеристики	**Повна потужність**	3000 VA
	Діапазон вхідної напруги	130 - 260 V AC
	Вхідна частота	50 Hz / 60 Hz
	Вихідна напруга	230 V
	Точність вихідної напруги	± 3%
	Час затримки	6 s
	Ефективність	98%
	Споживання потужності з навантаженням	23 W
	Споживання потужності без навантаження	6,8 W
Захист і умови експлуатації	**Види захисту**	Від перевантаження, зниженої напруги, підвищеної напруги, перегріву, короткого замикання
	Умови експлуатації	Пристрій призначений для використання в приміщеннях
Габарити та вага	**Габарити пристрою**	220 x 272 x 161 mm
	Маса нетто	8 kg ±3%
	Габарити одиничного паковання	352 x 300 x 245 mm
	Вага одиничної упаковки	9 kg ±3%

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ





VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

ГАЛЕРЕЯ ТОВАРУ - ПРОДОВЖЕННЯ





VOLT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Świemirowska 3, 81-877 Sopot

NIP 5851458032 | REGON 221142660

KRS 0000372066

voltpolska.pl

(58) 500-85-62

hurt@voltpolska.pl

pomoc@voltpolska.pl

Цю картку сформовано автоматично; технічні дані та зображення наведено для ознайомлення, і вони можуть змінюватися без попередження. У межах, дозволених законом, VOLT POLSKA не несе відповідальності за можливі помилки або неточності в цій картці.