

Agregat prądowórczy GENERATOR HEX-GEN 4000 DUAL FUEL 230V

INDEKS: 6GEN4000A2
EAN: 5904100453382

Pełna specyfikacja, opis, certyfikaty CE itp. dostępne są na karcie produktu po zeskanowaniu kodu QR z karty katalogowej.

OPIS

Agregator prądowórczy HEX-GEN 4000 230V to urządzenie przeznaczone do zasilania wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych. Sprawdza się przy zasilaniu w warsztacie, domu, biurze, na kempingu, budowie, łodzi etc. Urządzenie jest 1-cylindrowe, 4-suwowe, chłodzone powietrzem. Obsługuje 2 rodzaje paliwa LPG oraz benzyna.

Najważniejsze cechy:

- Bezawaryjny, oszczędny czterosuwowy silnik chłodzony powietrzem o maksymalnej mocy 7KM
- Wskaźnik poziomu paliwa
- Zabezpieczenie obwodu wyjściowego za pomocą wyłącznika automatycznego
- Woltomierza
- 2 gniazda 230V
- Osadzony na poduszkach amortyzujących
- Silnik uruchamiany za pomocą rozrusznika ręcznego
- Wyposażony w tłumik, dzięki czemu pracuje cicho
- Nowoczesny, minimalistyczny design
- Wygodny i prosty w obsłudze - wyposażony w uchwyty do przenoszenia

Zastosowanie przy zasilaniu awaryjnym w m.in. domach, biurach, samochodach, samochodach kempingowych, ciężarówkach, traktorach, łódkach, jachtach

DANE TECHNICZNE

Moc całkowita (chwilowa)	4000VA
Moc ciągła	3000W
Napięcie wyjściowe	230VAC
Częstotliwość wyjściowa	50Hz
Uzwojenie prądnicy	Miedziane
Stabilizator napięcia	AVR
Pojemność silnika:	210cm ³
Maksymalna moc silnika	7KM/3600 obr.
Zapłon	TCI
Pojemność zbiornika na paliwo	~12L
Pojemność zbiornika na olej silnikowy	~0,6L
Poziom hałasu	68-72dB(A)
Maksymalny czas pracy ciągłej	9 godzin
Wymiary/Waga	605x440x435mm/41,5kg

ZDJĘCIA PRODUKTU



Power generator

GENERATOR HEX-GEN 4000 DUAL FUEL 230V

INDEX: 6GEN4000A2
EAN: 5904100453382

Pełna specyfikacja, opis, certyfikaty CE itp. dostępne są na karcie produktu po zeskanowaniu kodu QR z karty katalogowej.

DESCRIPTION

HEX-GEN 4000 230V Power GeneratorThe HEX-GEN 4000 230V power generator is a device designed to power all types of electronic equipment. It is ideal for providing power in workshops, homes, offices, campsites, construction sites, boats, etc. The unit features a 1-cylinder, 4-stroke, air-cooled engine. It is a dual-fuel system, supporting both LPG and gasoline.

Key Features:

- Reliable and economical 4-stroke air-cooled engine with a maximum power of 7 HP.
- Fuel level gauge.
- Output circuit protection via an automatic circuit breaker.
- Voltmeter.
- Two 230V sockets.
- Mounted on vibration-damping pads for stability.
- Manual pull starter for engine ignition.
- Equipped with a muffler for quiet operation.
- Modern, minimalist design.
- Convenient and easy to use – equipped with carrying handles.

Used for emergency power supply in, among others:
Cars, motorhomes, trucks, tractors, boats, and yachts.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

MODEL	HEX-GEN 4000 DUO 230V
Total power (peak)	4000VA
Continuous power	3000W
Output voltage	230VAC
Generator windings	Copper
Voltage regulator	AVR
Output frequency	50Hz
Engine capacity:	210cm ³
Maximum engine power	7HP / 3600 rpm
Ignition	TCI
Fuel tank capacity	~12L
Engine oil capacity	~0,6L
Noise level	68-72dB(A)
Maximum continuous run time	9 hours
Dimensions / Weight	605x440x435mm/41,5kg

PRODUCT PHOTOS

